

## Конвертер Z-397 (Guard), RS485 в USB

Конвертер Z-397 Guard предназначен для преобразования интерфейса USB в RS485

Конвертер Z-397 Guard обеспечивает:

- подключение устройств с интерфейсом RS485 к персональному компьютеру по интерфейсу USB;
- автоматическое определение скорости обмена информацией;
- автоматическое определение направления передачи;
- переход из состояния передачи в состояние приема не более 5 микросекунд после передачи последнего стоп-бита в пакете данных;
- работу с линиями связи до 1200 метров



### Конвертер Z-397 (Guard), RS485 в USB

#### Технические характеристики

Питание	от порта USB
Скорость приёмо-передачи	до 115 кБит/сек
Разъём	USB Тип B
	Версия - USB 2.0
Материал корпуса:	ABS пластик
Размеры, мм	65x65x18
Диапазон рабочих температур, °C	t= +5°...+40°C
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	Ip20
Относительная влажность воздуха	не более 80% при 25°C