

## Блоки питания БП2-5, БП2,5-24



**Блоки питания БП2-5, БП2,5-24** - обеспечивает преобразование переменного тока в стабилизированное питание постоянного тока для датчиков, сенсоров и устройств системы «Контроль», а также приборов других производителей.

Блоки питания:

- обеспечивают защиту от короткого замыкания;
- обеспечивают защиту от превышения нагрузки и напряжения;
- обеспечивают температурную защиту;
- выполнены в ударопрочном корпусе;
- не требуют вентиляторов для охлаждения;
- имеют встроенный фильтр для снижения помех.

### Технические характеристики:

Входное напряжение
Входной ток
Выходное напряжение
Выходная мощность
Максимальный выходной ток
Пределы изменения напряжения
Пределы регулирования напряжения
Защита токовая (при "холодном старте")
Защита от перегрузки
Защита от перенапряжения
Габаритные размеры
Диапазон рабочих температур
Масса, кг

Наименование - блоки питания БП...		
...2-5	...2,5-24	
	100 В...240 В АС	
	0,55 А / 1,8 А	
5 В DC		24 В DC
10 Вт		60 Вт
2,0 А		2,5 А
	±1 %	
	±10 %	
	30 А, 115 В / 60 А, 230 В	
	105 % / 150 % Сброс: автовосстановление	
	115...135 В DC	
	22,5x90x100 мм / 40x90x100 мм	
	-20 ... +70 °С	
	0,15	0,25